




Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé (Amy ou Smoove ou Situ)

1

Au tableau électrique,
couper l'alimentation 3 secondes,
la mettre 8 secondes,
couper à nouveau 3 secondes,
et remettre l'alimentation.



3 secondes



8 secondes



3 secondes




2


Amy
ou
Smoove



Situo



Faire une
impulsion
sur **prog**
(au dos de la
télécommande).



Le moteur fait un va-et-vient.

